

## Leistungsprüfung Branddienst Aufgaben/Tätigkeiten des Gruppenkommandanten H O L Z S T A P E L B R A N D

Die Sollzeit beträgt **200** bis höchstens **250 Sekunden**

### Erkundung

Der Gruppenkommandant begibt sich zum Besitzer (=Hauptbewerter) und führt die Ersterkundung vor Ort durch. Er befragt den Besitzer zu folgenden Punkten:

- Gefahren für Personen und Tiere?
- Brandgut?
- Brandobjekt/-stelle?
- Zugangsmöglichkeit?

Nach Erfassen der ersten Lageinformation, der Beurteilung der Lage und dem Fassen des Entschlusses gibt der Gruppenkommandant den Befehl an seine Gruppe.

Der Befehl des Gruppenkommandanten lautet:

**"Holzstapelbrand,  
Ausbreitung verhindern und Brandbekämpfung; Wasserversorgung  
herstellen  
Schlauchtrupp Einsatzstelle absichern  
Wasser- und Schlauchtrupp Zubringleitung von Wasserentnahmestelle  
(der Bach, Teich, Brunnen, etc.) errichten  
Verteiler bei (Ort des Verteilers\*) setzen  
Angriffstrupp B-Rohr zur Brandbekämpfung aufbauen/vorbereiten"  
Gibt es Fragen?  
Durchführen!**

Während die Gruppe den Befehl ausführt führt der GRKDT und ME die weitere Erkundung durch:

Der Melder rüstet sich mit einem Handfunkgerät und der Meldertasche aus. Der Gruppenkommandant begibt sich, nachdem er den Befehl gegeben hat, gemeinsam mit dem Melder zum Brandobjekt, um die weitere Erkundung durchzuführen. Die Erkundung erfolgt indem beide Objekte umrundet werden. Der Gruppenkommandant und Melder stellen dabei fest welches der beiden Objekte vom Brand betroffen ist und welches das gefährdete Objekt ist, außerdem werden weitere Informationen zur Schadenslage erkundet. (Plakat - Lagebeschreibung)

Der Gruppenkommandant und Melder verlassen sofort nach der Lageerkundung den Gefahrenbereich! (Abstand zu Brandobjekt ca. 10m)

### Lagemeldung:

Nach erfolgter weiterer Erkundung gibt der Gruppenkommandant dem Melder den Befehl „**Lagemeldung an eigene Florianstation / Feuerwehr absetzen!**“. Der Melder setzt die Lagemeldung auf Kanal 2 an die eigene Florianstation / Feuerwehr (gespielt durch den HB/B) ab.

Nachdem die Wasserversorgung aufgebaut ist und Angriffstrupp beim Verteiler ist:

### Befehl des Gruppenkommandanten an den Angriffstrupp:

Der Befehl des Gruppenkommandanten an den Angriffstrupp lautet:  
„**brennender Holzstapel links/rechts Ausbreitungsgefahr auf .... Rechts/links** (Objekt-Ortsbeschreibung je nach Erkundungsergebnis).  
**Angriffstrupp mit B-Rohr und Stützkrümmer Brand bekämpfen und gleichzeitig ... Schützen, Durchführen!**“

oder ohne Stützkrümmer

**brennender Holzstapel links/rechts Ausbreitungsgefahr auf .... Rechts/links** (Objekt-Ortsbeschreibung je nach Erkundungsergebnis).  
**Angriffstrupp und Wassertrupp mit B-Rohr Brand bekämpfen und gleichzeitig ... Schützen, Durchführen!**“

Die Befehle des Gruppenkommandanten sind durch den Truppführer zu wiederholen!

Nachdem das B-Strahlrohre in Stellung ist und die vorgegebene Löschmaßnahme durchgeführt wurde meldet der Angriffstruppführer dem Gruppenkommandanten „**Brandbekämpfung erfolgreich durchgeführt!**“

Der Gruppenkommandant befiehlt „**Gruppe ..... B-Rohr - zurück!**“ damit wird die Zeitnehmung gestoppt!

### Endaufstellung:

Bis die Bewertung abgeschlossen ist und das Kommando „zum Abmarsch - fertig!“ gegeben wird, stehen der Gruppenkommandant und der Melder in etwa mittig einige Meter vor dem Verteiler (Blickrichtung Wasserentnahmestelle).

### Einstellen der Zubringleitung:

Der Gruppenkommandant gibt das Kommando „**Gruppe .... – Wasser halt!**“

**Bewertung:**

Der Hauptbewerter ruft den Gruppenkommandanten zu sich. Nun wird durch die Bewerber der Aufbau des Löschangriffes kontrolliert und die Bewertung vorgenommen. Bei der Kontrolle jedes Abschnittes gehen der Hauptbewerter, der jeweils zuständige Bewerber und der Gruppenkommandant mit.

**Aufräumen aller Schlauchleitungen und Geräte:**

Nach Abschluss der Bewertung befiehlt der Hauptbewerter die Abmarschbereitschaft herzustellen.

Der Gruppenkommandant gibt das Kommando „**Gruppe ..... zum Abmarsch - fertig!**“

Der Melder übermittelt, wenn erforderlich das Kommando den Truppführern und Maschinist.

Jeder Trupp baut ohne weiteres Kommando die von ihm hergestellte Löschleitung ab. Die Zubringleitung, die Saugleitung und die verwendeten Geräte werden von allen Gruppenmitgliedern gemeinsam aufgeräumt.

Der Gruppenkommandant überwacht und unterstützt die Gruppe beim ordnungsgemäßen Versorgen der Geräte.

Sind alle Geräte versorgt tritt die Mannschaft hinter dem Fahrzeug an.

Das Abschalten von Blaulicht, Abblendlicht, Warnblinkanlage und wenn vorhanden, die Verkehrsleiteinrichtung und Nahumfeldbeleuchtung, sowie das Abstellen des Fahrzeuges erfolgt als letzte Tätigkeit vor dem Antreten hinter dem Fahrzeug.

Der Gruppenkommandant meldet dem Hauptbewerter „**Herr Hauptbewerter ..... (Dienstgrad, Name) meldet: Leistungsprüfung durchgeführt!**“.